



CAR2000. Инвертор Союз 12В 220В 50Гц

Автомобильный инвертор Союз 12В 220В CAR-2000 – преобразователь напряжения 12В постоянного тока в переменное напряжение 220В 50Гц. Подключается к розетке прикуривателя. Корпус выполнен из пластика. Описание, инструкция на русском языке.

Общие технические характеристики CAR 2000. Инвертор Союз 12В 220В 50Гц

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Входное напряжение блока, В | 12 |
| Пиковая мощность, Вт | 400 |
| Предохранитель, шт. х А | 1х25 |
| Ток потребления без нагрузки, А | 0,4 |
| Форма выходного напряжения | модифицированная синусоида |
| Эффективность, % | 85-90 |
| Рабочая температура, °С | -15...+50 |
| Нижний порог входного напряжения, В | 10,5 |
| Верхний порог входного напряжения, В | 14,8 |

[Вернуться в раздел](#)

[Узнать цену, как купить...](#)

[Вернуться на Главную страницу](#)

Цену и сроки поставки на автомобильный инвертор Союз 12В 220В CAR2000 запрашивайте через ["Обратную связь"](#) или по электронной почте. Все данные есть в разделе [«Контакты»](#) .